

SIMBOLOGIA

- ESTAI AEREO EXISTENTE
- ESTAI AEREO PROJETADO
- REDE DE MEDIA TENSAO EXISTENTE
- REDE DE MEDIA TENSAO PROJETADA
- REDE DE BAIXA TENSAO EXISTENTE
- REDE DE BAIXA TENSAO PROJETADA
- POSTE DE CONCRETO CIRCULAR EXISTENTE
- POSTE DE CONCRETO CIRCULAR PROJETDO
- POSTE DE CONCRETO DUPLO T EXISTENTE
- POSTE DE CONCRETO DUPLO T PROJETDO
- ILUMINAÇAO PUBLICA EXISTENTE
- ILUMINAÇAO PUBLICA PROJETADA

3MXXX XX-XX MPSC FASES DE BT,BITOLA DA FASE, BITOLA DO NEUTRO, TIPO DE CABO EXISTENTE
2MXXX XX-XX MPSC FASES DE BT,BITOLA DA FASE, BITOLA DO NEUTRO, TIPO DE CABO PROJETADO
FXXXX-3MX XX-13,8 KV ALIMENTADOR, Nº DE FASES, BITOLA DO CABO, TIPO DE CABO, TENSAO DA REDE EXISTENTE
XXXXX-3MX XX-13,8 KV ALIMENTADOR, Nº DE FASES, BITOLA DO CABO, TIPO DE CABO, TENSAO DA REDE PROJETADO
XX-XX/XXX TIPO DE ESTRUTURA, COMPRIMENTO DO POSTE, CAPACIDADE MECANICAEM DAN. EXISTENTE
XX-XX/XXX TIPO DE ESTRUTURA, COMPRIMENTO DO POSTE, CAPACIDADE MECANICAEM DAN. PROJETADO
OBJETOS A SEREM RETIRADOS

CARIMBO CELESC

Observações:

- Será respeitado e mantido as distâncias mínimas dos condutores de média e baixa tensão em relação ao solo, conforme a normativa NE-101E.
- Os postes devem ser instalados sobre o passeio previamente definido pela prefeitura, com face a 15 centimetro do meio fio, o passeio deverá ter largura suficiente para manter os afastamentos mínimos de 1,2 metros para baixa tensão e 1,5 metros para média tensão de 15KV e 1,7metros para tensão de 25KA em relação aos terrenos e a qualquer ponto fixo.
- Conforme a NT 01-AT, o ramal de ligação não deve passar sobre terreno de terceiros, não ser acessível por janelas, sacadas, telhados, escadas, áreas adjacentes ou outros locais de acesso de pessoas, devendo a distância mínima dos condutores a qualquer destes pontos serem de 1,50m para 15KV e 1,70m para 25KV na horizontal e 2,50m na vertical. Este afastamento, também deverá ser observado com relação aos terrenos de terceiros (divisas).

PLANO DE TRABALHO

O Serviço de Construção, em conjunto com a empreiteira deverá planejar a execução da obra, de acordo com o projeto e a situação da rede existente em campo, prevendo os recursos necessários, materiais, mão-de-obra e equipamentos e solicitar o Desligamento/Bloqueio da Linha Viva, seguindo as Instruções Normativa em vigor na CELESC (I-332.0525-0,Bloqueio de Desligamento e I-332.0525-2Bloqueio de Religamento). Todos os procedimentos de segurança deverão ser observados e seguidos de acordo com a NR+10. Inclusive os equipamentos a serem desligados (dados ábaixo), deverão ser conferido em campo antes da execução da obra.

TRECHO A SER INTERDITADO: EQUIPAMENTO A SER DESLIGADO: FU - 112,3 / 6137 / 9553 / 9790 / 6492 / 11068 / 13521

ALERTAMOS QUE:

Antes do início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD, deverá desligar a rede de energia elétrica, testar, aterrar, sinalizar com placa e, posteriormente, entregar livre à empreiteira, através do DTD. Após a conclusão do trabalho, o fiscal ou equipe de emergência do COD, após receber a linha livre de empreiteira, através do DTD, providenciará a retirada do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento da chave, energizando a rede.

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAI
Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº 1655 - Bairro São Vicente - Itajaí-SC - CREA/SC nº 050968-0

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

ESCALA: 1:1000

OBRA: Melhoria de rede de distribuição
PROJETO Nº: BC02-2020
PROJETO: Elétrico
REFERENCIA:
LOCAL: Avenida do Estado, Bairro Nações - Município de Balneário Camboriú - SC

FU: Vide Projeto
ALIMENTADOR: CBU03 / CBU08
TENSÃO: 15 KV

PREFEITURA MUNICIPAL
Fabricio Oliveira
Prefeito Municipal

PROJETO
Walmyr Baptista da Silva Junior
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA Nº 013365--3

DATA: 27/04/2020

FOLHA: 01/01